כעמעם, ניתן להפעיל עם:

- נורות ליבון או נורות הלוגן הפועלים ב 230V
- שנאי ELV אלקטרוני (לנורות הלוגן 12V ונורות לד הניתנים לעמעום)
- שנאי MLV פרומגנטיים המפעילים נורות הלוגן
- נורות לד הניתנות לעמעום
- נורות פלורסנט קומפקטיות (CFL)
- מקורות תאורה תומכי עמעום עם צריכת זרם מינימלית של 5VA באמצעות שימוש ב FIBARO Bypass (FGB-0002)

ללא עמעום ניתן להפעיל עם:

- נורות פלורסנט קומפקטיות (CFL)
- נורות פלורסנט עם שנאי אלקטרוני.
- נורות לד
- מקורות תאורה עם צריכת זרם מינימלית של 5VA באמצעות שימוש ב FIBARO Bypass (FGB-0002)

העמעם תואם לתקנים הבאים:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU

טבלת עומסים נתמכים:

~V 220-240	FGD-212
50-250W	1 עומס התנגדות מנורת ליבון
50-225VA	2

עומס התנגדות אינדוקטיבי שנאי פרומגנטי	
3 עומס קיבולי התנגדותי מנורת פלורסנט (קומפקטית/ עם שנאי אלקטרוני), שנאי אלקטרוני שנאי, לד	50-200VA

<u>מפרט טכני:</u>

אספקת מתח: 220-240V~ 50Hz

טמפרטורת פעולה: (32-95°F) (0-35°C)

זרם: 0.25-1.1A

1. צאת מחוץ לקופסה.